

ERK881

Mifare/Felica Multi-protokol Kart Okuyucu



Özellikler

- Wiegand 26 veya RS232 veri çıkış formatı
- 3 LED gösterge ışığı
- Birimin ebatları montaja uygun boyutlardadır
- 45cm uzun kablo ile kolay kurulum
- Akıllı klavye ile donatılmıştır

Teknik Özellikler

Frekans	13.56MHz
Kart Formatı	Mifare/Felica kart
Okuma Uzaklığı	5~10cm
Okuma/Yazma Zamanı	200 ms
Çıkış Formatı	Wiegand 26 ve RS232 formatı
Ses	Yerleşik buzzer, 2kHz
Gösterge Işıkları	3 LED, Kırmızı: Güç kaynağı, Yeşil: Giriş kartı, Sarı: Harici kontrol
Voltaj	DC 10.2V~13.8V
Akım	150mA
Klavye	3x4
Arayüz	9-pin kablo
Sabotaj Düğmesi	Evet (normalde kapalı)
İş	-10°C~+50°C
Boyutlar(L x G x Y)	123 x 77 x 21mm/4.85" x 3.03" x 0.85"

Boyutlar

