

ERR881

Mifare/Felica Multi-protokol Kart Okuyucu



Özellikler

- Wiegand 26 or RS232 veri çıkış formatı
- 3 LED gösterge ışığı
- 45 cm uzun kablo ile kolay kurulum
- Birimin ebatları montaja uygun boyutlardadır

Teknik Özellikler

Frekans	13.56MHz
Kart Formatı	Mifare/Felica kart
Okuma Uzaklığı	5~10cm
Okuma/Yazma Zamanı	200 ms
Çıkış Formatı	Wiegand 26 ve RS232 formatı
Ses	Yerleşik buzzer, 2kHz
Gösterge Işıkları	3 LED, Kırmızı: Güç Kaynağı, Yeşil: Giriş Kartı, Sarı: Harici Kontrol
Voltaj	DC 10.2V~13.8V
Akım	150mA
Arayüz	9-pin kablo
Sabitaj Düğmesi	Evet
Isı	-10°C~+50°C
Boyutlar(L x G x Y)	123 x 77 x 19mm/4.85" x 3.03" x 0.76"

Boyutlar

